

# BFX EXTENSION CORD

HATAYA

屋外用

PS  
E JET

漏電・使い過ぎによる事故を未然に防ぐ！

## 漏電遮断器付 **BFX延長コード**

1口コンセントタイプ  
型式 **BFX-011KC**

**NEW**



3口コンセントタイプ  
型式 **BFX-013KC**



3口コンセントタイプ  
型式 **BFX-103KC**



1口コンセントタイプ  
新登場！

使い過ぎもしっかり感知

**過負荷漏電遮断器付**

地絡保護専用タイプもラインアップ※受注生産品

雨中や粉じんの多い環境でも使える

**屋外用防雨型**

耐衝撃プロテクター付

**ブレーカーボックス**

**漏電遮断器付で  
安心・安全作業を！**

# HATAYA BFX EXTENSION CORD

BFX延長コード

電気機器を使用する際に簡単に**漏電遮断器**を設置できます。  
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。

電線仕様



**NEW**

1口コンセントタイプ

型式 **BFX-011KC** 過負荷付

電線仕様



3口コンセントタイプ

型式 **BFX-013KC** 過負荷付

電線仕様



ケーブルの巻き取り  
収納ができる  
**エクスパンド付**

3口コンセントタイプ

型式 **BFX-103KC** 過負荷付

## ■主な特長



ブレーカーボックスは完全防雨構造なので雨中でも安心して使えます、落下にも強い耐衝撃プロテクター付

特許出願済



1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様

危険な感電事故を未然に防ぎます。  
また使い過ぎも感知する過負荷付。



漏電過負荷短絡保護兼用型  
定格/2P 100/200V兼用 15A  
漏電感度電流/15mA  
高速形/衝撃波不動作形

※漏電地絡保護専用タイプは受注生産品



3口タイプはコンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ仕様

## ■使用例

各種電動工具(100V)、各種照明器具(100V)、水中ポンプ  
ショーケース、庭園灯など



漏電遮断器付で  
安心・安全作業を!

## △ご使用上の注意

本製品を取り付けた電路で地絡が発生した時、以下の条件では同電路内の元電源の漏電遮断器または安全ブレーカが**本製品の漏電遮断器より先に動作することがあります**ので、ご注意ください。

- ①同電路内に設置されている他の漏電遮断器の動作時間が0.1秒以内の高速形の場合
- ②本製品の定格電流(15A)を大きく超えて使用した場合
- ③短絡(ショート)が発生した場合

## ■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		漏電遮断器	摘 要	質 量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数			
●過負荷短絡保護兼用型							
<b>NEW</b> <b>BFX-011KC</b>	0.7	ソフトVCT 2.0×3	2P-15A-125V 接地付	Ⓜ×1	過負荷付	①2P/①2P接地付兼用防雨型コンセント・プラグ	0.6
<b>BFX-013KC</b>				Ⓜ×3		①2P/①2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ	0.65
<b>BFX-103KC</b>				10		パイロットランプ付トリプルタップ	2.0
●地絡保護専用型							
<b>BFX-013K</b> *	0.7	ソフトVCT 2.0×3	2P-15A-125V 接地付	Ⓜ×3	地絡	①2P/①2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65
<b>BFX-103K</b> *	10						2.0

●0.7mタイプはコンセント側が0.2m、プラグ側が0.5m、10mタイプはコンセント側が10m、プラグ側が0.5mとなっております。

●電線長はコンセントタップ、プラグ内収納長を含みます。●\*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただき、漏電遮断器のテストを必ず行った上で正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※表示価格に消費税は含まれておりません。

## 株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店  
●広島支店 ●福岡支店 ●新潟営業所 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

**ハタヤオーケーエス株式会社** 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

**松栄興産 株式会社** 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314

顧客サービスデスク **0120-686-888** (通話料無料) **ホームページ** <http://www.hataya.jp>