

はんだこて/ステーションタイプ

HAKKO FX-8801-8805 ESP



HAKKO FX-888D、FX-889用はんだこて

品番	特長
FX8801-01	こてMサイズ
FX8805-01	こてLサイズ

(EA304AK-100)

セット内容

品番	セット内容
FX8801-01	こて部 FX-8801 こて先B型 (品番 T18-B) 付き
FX8805-01	こて部 FX-8805 こて先B型 (品番 T19-B) 付き

※こて部単体ではご使用になれません。必ず下記ステーションに接続してお使いください。

[ハッコーFX-888 \(※販売終了\)](#)

[ハッコーFX-888D](#) (EA304AK)

[ハッコーFX-889](#)

仕様

品番	FX8801-01	FX8805-01
消費電力	65W (26V)	
設定温度範囲	50~480℃	
こて先アース間抵抗	<2Ω	
リーク電圧	<2mV	
ヒーター	セラミックヒーター	
標準こて先	B型 (品番 T18-B)	B型 (品番 T19-B)
コード長さ	1.2m	
全長	217mm (こて先B型を付けた場合)	222mm (こて先B型を付けた場合)
重量	46g (こて先B型を付けた場合)	52g (こて先B型を付けた場合)

※全長と重量はコードを除きます。