

はんだごて/ステーションタイプ

HAKKO FX-8801・8805 ESD SAFE



HAKKO FX-888D、FX-889用はんだごて

| 品番 | 特長 | (EA304AR-100) |
|-----------|--------|---------------|
| FX8801-01 | ごてMサイズ | |
| FX8805-01 | ごてLサイズ | |

特徴

セット内容・仕様

ごて先・ノズル

交換部品・オプション

メンテナンス情報

セット内容

| 品番 | セット内容 |
|-----------|-------------------------------|
| FX8801-01 | ごて部 FX-8801 ごて先B型（品番 T18-B）付き |
| FX8805-01 | ごて部 FX-8805 ごて先B型（品番 T19-B）付き |

[ごて先 \(T18シリーズ\)](#)

[ごて先 \(T19シリーズ\)](#)

※ごて部単体ではご使用になれません。必ず下記ステーションに接続してお使いください。

[ハッコーFX-888（※販売終了）](#)

[ハッコーFX-888D](#)

[ハッコーFX-889](#)

仕様

| 品番 | FX8801-01 | FX8805-01 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 消費電力 | 65W (26V) | |
| 設定温度範囲 | 50~480°C | |
| ごて先アース間抵抗 | <2Ω | |
| リーコ電圧 | <2mV | |
| ヒーター | セラミックヒーター | |
| 標準ごて先 | B型 (品番 T18-B) | B型 (品番 T19-B) |
| コード長さ | 1.2m | |
| 全長 | 217mm (ごて先B型を付けた場合) | 222mm (ごて先B型を付けた場合) |
| 重量 | 46g (ごて先B型を付けた場合) | 52g (ごて先B型を付けた場合) |

※全長と重量はコードを除きます。