製品の仕様



TK-FBP102WH

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。

接続方式	Bluetooth(R)無線方式
対応機種	Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、Macintosh OS、iOS搭載機
対応OS	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sie rra(10.13)、iOS 9.0以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続可能台数	3台
カラー	ホワイト
通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯
電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キータイプ	パンタグラフ
丰一配列	79キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
キーピッチ	19.0mm
キーストローク	2.0mm
ホットキー数	13キー
電源(キーボード本体)	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形二ッケル水素2次電池のいずれか2本
想定電池使用期間	アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※当社テスト値
外形寸法(キーボード 本体)	幅286.5mm×奥行121.5mm×高さ20.4mm
質量(キーボード本体)	約264g ※電池を含まず
付属品	ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
保証期間	6カ月
対応プロファイル	HID(Human Interface Device)
その他	適合規格:Bluetooth 3.0 Class2

[※] 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

軽量×薄型

持ち運びにも便利な軽量、薄型設計

ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切替



















■ 持ち運びに便利な薄型・軽量Bluetooth®パンタグラフミニキーボード

持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth®パンタグラフミニキーボードです。



TK-FBP102BK 〈ブラック〉



TK-FBP102BU 〈ブルー〉




TK-FBP102WH 〈ホワイト〉

▮ 最大3台のマルチペアリングに対応

▮ パンタグラフ方式を採用




パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3 台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボ タンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替え ることができます。



キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ 「パンタグラフ方式」を採用しています。





省電力を実現するBluetooth®3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth®に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。

※Bluetooth®に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth®アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth®アダプタ: LBT-UAN05C2 (別売))

Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれ ぞれに最適化した入力モードを搭載しています。

▮ 13種類のマルチファンクションキーを搭載

▲ 外出先での使用にも安心な電池式

外出先での使用にも安心な電池式です。

マルチファンクションキー搭載



Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。

▍ 電源スイッチを搭載

不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。

【LEDランプ付き

電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが ついています。

▋ 見やすいオリジナルフォントを採用

「ELECOM Keyboard layout」に対応



見やすいオリジナルフォント

キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。

ELECOM Keyboard layout



Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「<u>ELECOM Keyboard</u> layout」に対応しています。

コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語79 キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリン グするだけですぐに使用可能です。