

2次元バーコードリーダー(定置式)オプションコード



オプションコードを読み取るときは、読み取りたいコード以外を隠して読みとってください。
別のコードを読み取って設定がうまくできない場合があります。

1. 設定コード

本製品は以下の専用の設定コードを読み取ることで、様々な設定を変更できます。

初期設定に戻す

下記のコードをスキャンして本製品の設定を販売時の状態(初期設定)に戻します。



AB000 Restore Factory Default Configuration

インターフェース設定

インターフェースの設定ができます。

■ USB-HID (初期設定)



JA020 USB-KBW (Default)

■ USB-COM対応コード

※別途ドライバ(バー)のご用意が必要です。



JA060 USB Virtual Com

転送速度設定

■ 低速(初期設定)



JD052 Low (Default)

■ 普通



JD051 Middle

■ 高速



JD050 High

キーボード設定

■ 英語(初期設定)



JD200 English (United States) (Default)

■ 日本語



JD201 Japanese

出力文字の設定

■ コード通りに出力(初期設定)

小文字は小文字、大文字は大文字のまま出力します。



JD040 Original data (Default)

■ 小文字を大文字、大文字を小文字に出力



ZA221 Case Inversion

■ 全て大文字に出力



JD041 All Convert to Upper Case

■ 全て小文字に出力



JD042 All Convert to Lower case

日本語QR設定

■ UTF-8設定

①初期化



ZA330 UTF-8 code

②出力するコードに合わせて設定コードを読み取り

- Windows 11用のメモ帳



JD163 Windows 11 memo

- Windows 10用のメモ帳、Excel



JD162 Windows 10 memo, Excel

- Word



JD161 Word

■ SHIFT-JIS設定

①初期化



ZA346 Japanese Shift-JIS code

②出力するコードに合わせて設定コードを読み取り

- Windows 11用のメモ帳



JD163 Windows 11 memo

- Windows 10用のメモ帳、Excel



JD162 Windows 10 memo, Excel

- Word



JD161 Word

インターバル時間設定

コードを読み取って次のコードを読み取るインターバルの時間設定を行います。

■ 0.5秒



ZA211 500ms

■ 0.75秒(初期設定)



ZA212 750ms (Default)

■ 1秒



ZA213 1S

■ 2秒



ZA214 2S

読み取り音ON・OFF設定

■ OFF



CD000 OFF

■ ON(初期設定)



CD010 On (Default)

読み取り音の音量設定

■ 音量小



ZA170 Low

■ 音量大(初期設定)



ZA171 High (Default)

読み取り音変更設定

■ 1 (初期設定)



CD032 1 (Default)

■ 2



CD031 2

■ 3



CD030 3

読み取り音の長さ設定

■ 長い(初期設定)



ZA180 Long (Default)

■ 短い



ZA181 Short

ターミネーター設定

■ なし



DK000 None

■ Enter



DK010 Enter

■ CR/LF(初期設定)



DK020 CR/LF (Default)

■ Tab



ZA081 TAB

反転したコードの読み取り設定

※ 1次元、2次元、DataMatrix、Aztecのみ。

■ 通常のコード



AB260 Normal Color

■ 反転のコード



AB261 Inverse Color

■ 両方(通常/反転)のコード



AB262 Both (Normal/Inverse)

コード読み取り設定

特定のコードの読み取りだけができるようにしたい場合などに使用します。

■ 全てのコードの読み取り可



AB020 Enable All

■ 全てのコードの読み取り不可



AB010 Disable All

■ 全ての1次元コードの読み取り可



AB040 Enable All

■ 全ての1次元コードの読み取り不可



AB030 Disable All

■ 全ての2次元コードの読み取り可



AB060 Enable All

■ 全ての2次元コードの読み取り不可



AB050 Disable All

2. 読み取り可能コードの設定

1次元コード

■ 有効



E1020 Enable

■ 無効



E1010 Disable

Code 39チェックデジット設定

■ 無効(初期設定)



E1050 Disable (Default)

■ 有効(転送不可)



E1060 Enable But Not Transfer

■ 有効(転送可)



E1070 Enable & Transfer

Code 39 Full ASCII

■ 有効



E1110 Enable

■ 無効(初期設定)



E1100 Disable (Default)

Code 39キャラクター設定

■ 有効



Send Code 39 Start/Terminal Character

■ 無効(初期設定)



Don't Send Code 39 Start/Terminal Character(Default)

2.読み取り可能コードの設定

Codabar(NW-7)

■有効



EJU20
Enable

■無効



EJU10
Disable

キャラクター設定

Codabar内にある、アルファベットなどの文字の出力の設定をします。

■出力しない(初期設定)



EJU00
Don't Send Codabar Start/Terminal
Character (Default)

■出力する



EJU90
Send Codabar Start/Terminal Character

Code 32

■有効



EI120
Enable

■無効



EI130
Disable

Interleaved 2 of 5

■有効



EF020
Enable

■無効



EF010
Disable

Industrial 2 of 5

■有効



ER020
Enable

■無効



ER010
Disable

Matrix 2 of 5 (4-24bit)

■有効



EG020
Enable

■無効



EG010
Disable

Code 93

■有効



EK020
Enable

■無効



EK010
Disable

Code 11

■有効



EP020
Enable

■無効(初期設定)



EP010
Disable(Default)

Code 128

■有効



EA020
Enable

■無効



EA010
Disable

GS1-128

■有効



ZA274
Enable

■無効



ZA275
Disable

UPC-A

■有効



EE020
Enable

■無効



EE010
Disable

UPC-E

■有効



ED020
Enable

■無効



ED010
Disable

EAN/JAN-8

■有効



EB020
Enable

■無効



EB010
Disable

EAN/JAN-13

■有効



EC020
Enable

■無効



EC010
Disable

GS1 DataBar (RSS14)

■有効



EN020
Enable

■無効



EN010
Disable

GS1 DataBar Limited

■有効



ZA290
Enable

■無効



ZA291
Disable

GS1 DataBar Expanded

■有効



ZA292
Enable

■無効



ZA293
Disable

2次元コード

PDF417

■有効



FB020
Enable

■無効



FB010
Disable

Micro PDF417

■有効



SL020
Enable

■無効



SL010
Disable

QR Code

■有効



FC020
Enable

■無効



FC010
Disable

Micro QR

■有効



ZA300
Enable

■無効



ZA301
Disable

Data Matrix

■有効



FE020
Enable

■無効



FE010
Disable

Aztec Code

■有効



FD020
Enable

■無効



FD010
Disable

Hanxin Code

■有効



FA020
Enable

■無効(初期設定)



FA010
Disable(Default)

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※内容は予告なしに変更することがあります。