

JIS Q 1000に基づき JIS C 8304に適合

安全上のご注意

警告

結線するときは、電線を奥まで差し込み、端子ねじを
しっかり締め付ける
ゆるいと発熱して、焼損や火災の原因になります。

■結線方法



- ① ストリップゲージに合わせて被ふくをむく。
- ② 電線穴に電線をさし込む。
- ③ 端子ねじを締める。
- ④ **グリーンカバー**をとじる。

■適用電線

φ 1.6 φ 2 2 mm²

ご注意

短絡時又は、過電流が
流れると、器具を再使用
できなくなる場合があります。

■ネームカードの入れ方

- ① ハンドルカバーをはずす。




- ② ネームカード裏面に、使用場所を記入する。
- ③ ハンドルカバーにネームカードを入れてスイッチにかぶせる。



壁の穴あけ寸法

ボックスなし工事



() は石膏ボード用
はさみ金具ご使用の場合