

はんだこて/ステーションタイプ

HAJKO FX-8802



HAKKO FX-888、FX-888D、FX-889、FR-701、FR-702用N₂はんだこて

品番
FX8802-01
(EA304AR-101)

特徴

セット内容・仕様

こて先・ノズル

交換部品・オプション

メンテナンス情報

セット内容

品番	セット内容
No.FX8802-01	本体、こて先(B型)、ノズル組品A、遮蔽板、取扱説明書

注意



こて単体ではご使用になれません。
ご使用される際は写真のような機器が必要になります

仕様

品番	FX8802-01
消費電力	65W (26V)
設定温度範囲	50~480℃
こて先アース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV
ヒーター	セラミックヒーター
標準こて先	B型 (品番 T18-B)
コード長さ	1.2m
全長	190mm (こて先B型を付けた場合)
重量	59g (こて先B型とノズル組品Aを付けた場合)

- ※全長と重量はコード・ホースを除きます。
- ※FX-888の設定温度範囲は200~480℃です。
- ※最高設定温度は450℃までにてしてください。