

EA815DF-1

(アースチェックリール)

- コード長 30m
- 電線 VCT 2.0mm² X 3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 4個
- 重量 7.4kg
- コンセント定格 2P 15A125V接地付
- 漏電保護専用の遮断器付
(手動復帰センサー)

■ アースチェックボッキンプラグ



大地接地の有無を
光って知らせる
アースチェック
ボッキンプラグ採用



- アース付きコンセントにボッキンプラグを差し込んだ際、
接地が確実に取れていればボッキン内のランプが点灯し
接地の有無を一目で確認できます。



■ 接地確認 ※アースが接続されていないか、もしくはコンセント側でアース線が断線している場合は点灯しません

