

仕様書

TAKEX

品名	防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕
品番	TX-130B
電源	単4形アルカリ乾電池 LR03×3 (DC4.5V)
電池寿命	約1年（常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として） ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
防爆構造	本質安全防爆（ia）
対象ガス	爆発等級2、発火度G3
送信部	【使用周波数帯】426MHz帯 （小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備） 【出力】10mW以下 【空中線】内蔵型 【電波到達距離】100m以内（見通し距離）
傾斜検知角度	鉛直線より60°～135°
タイマー設定	倒れ検知タイマー：10秒、30秒、60秒、120秒 送信（警報）ディレイタイマー：0（なし）、10秒
操作スイッチ	非常ボタン 復旧ボタン
警報音	予備警報音（ピッ、ピッ、ピッ、ピッ） 本警報音（ピリリリ、ピリリリ） 音量：約90dB／1m
表示灯（赤色LED）	送信時：点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃（結露なきこと） （0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります）
付帯機能	電池切れ報知機能 定期送信機能
質量	約150g（電池、ソフトケース含む）
外観	本体：樹脂（ブラック） ソフトケース：樹脂（透明・ブラック）

品名 防爆・防滴型転倒検知送信機
〔倒れコール〕

品番 TX-130B



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.