

安全上のご注意


⚠ 警告 焼損や火災の原因になります。

- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじはしっかり締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます



●EG端子結線の場合



●圧着端子結線の場合

- 注) 1. 端子ねじをはずして結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。
2. 端子ねじ締め付け時に「カチッ、カチッ」と音がしますが異常ではありません。

適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF・VVR)
各々 3.5 mm² , 5.5 mm² , ϕ 2 , ϕ 2.6

適用圧着端子

銅線用裸圧着端子 R 5.5-4 (JIS C 2805)

ご注意

2コ用以上の標準スイッチボックスに連設されますと同時にキャップを2コ使うことができません。

