



|        |  |
|--------|--|
| 定 格    | 4A 300V AC   |
| 適合負荷電流 | 0.1A ~ 4A  |
| 適合法規   | 電気用品安全法（特定電気用品）  |
| 適合規格   | JIS C 8304（屋内用小形スイッチ）に適合   |
| 適用電線   | 600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF）<br>600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル<br>Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用 |
| 適用取付枠  | WT3700020など コスモシリーズワイド21 スイッチ用取付枠  |
| 適用ハンドル | WT3031Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチ用ハンドル系列   |
| 適用プレート | WTC7101Wなど コスモシリーズワイド21 スイッチプレート系列   |

※ コンセント回路で使用する場合、換気扇専用としてご使用ください。  
その他の負荷機器に使用しますと、発熱、発火を起こす原因となります。

|    |         |          |        |     | 商 品 仕 様 図  |        |                                 |   |
|----|---------|----------|--------|-----|------------|--------|---------------------------------|---|
| 4  | ランプカバー  | ポリカーボネート | 透明     |     | 品<br>番     | WT5241 | 改                               | 5 |
| 3  | 押釦      | ポリアセタール  | ライトブルー |     |            | 品<br>名 | コスモシリーズ<br>埋込パイロットスイッチB（片切）（4A） |   |
| 2  | カバー     | PBT樹脂    | ブラック   |     | パナソニック株式会社 |        |                                 |   |
| 1  | ボディ     | ユリア      | グリーン   |     |            |        |                                 |   |
| 番号 | 構 成 要 素 | 材 料      | 色 彩    | 備 考 |            |        |                                 |   |