

安全上のご注意


⚠ 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

■ 適用電線


φ 1.6, φ 2 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法




壁の穴あけ寸法

ボックス工事



ボックスなし工事




() は石膏ボード用はさみ金具
ご使用の場合。

● 電線のはずし方

電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

施工後のお願い

コンセント左側のプレート面に
必ず操作表示シールを貼って
ください。



⚠ Ⓜ 一般の差込プラグが使用できます。

ご注意

- ・ 極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。